

Nedaří se vám připárovat zařízení Z-wave?

Někdy se stane, že se zařízení fungující na protokolu Z-wave připárují k jiné bráně nebo se dostanou do tzv. *polovičního módu*, kdy se zařízení tváří jako připárované, ale brána je nevidí. V takovém případě můžete použít servisní stránku k manuálnímu odpárování.

Zadejte do vyhledávání ve vašem prohlížeči adresu ve tvaru fpXXXXXXXXXXXX.local, kde místo křížků opište MAC adresu bez dvojteček. Najdete ji v políčku MAC na zadní straně vaší brány.

Tím se dostanete se na tuto stránku:

System Info

- WAN Configuration
- Sound Settings
- Z-Wave Settings
- Network Settings

SYSTEM INFO

DEVICE INFORMATION

Gateway	
Hostname:	FP00112A2208BC
Platform:	HAM V1.1
Image Version:	2017.4_HP-20180129132840
AMP Version:	2017.4_HP
Uptime:	0 days 0 hours 57 minutes 23 seconds
Date / Time:	2018-03-22 15:15
Timezone Offset:	UTC+01

Bricks	
Slot 5:	Smart plugs brick

USB Devices	
Extern:	Z-Wave Bridge Controller

Jděte do sekce “Z-wave Settings” a zadejte heslo, které je shodné se sériovým číslem vaší brány (bez počátečních písmen). Najdete je na zadní straně brány v políčku SN.

Otevře se tato stránka:

Z-WAVE SETTINGS

Z-Wave Settings

Network Reset

Include device

Exclude device

Learn Mode

No Devices connected!

Klikněte na “Exclude device”. Brána se přepne do tzv. párovacího módu (opět začne modře blikat). Pak použijte na zařízení, které chcete odpárovat, stejný postup, jako když jste ho párovali.

Pokud chcete zařízení znovu připojit, klikněte na “Include device” nebo použijte standardní process v apce.